

ضمن عرض سلام و تشکر از انتخاب شما، خواهشمند است پیش از استفاده، مطالب این برگه را مطالعه بفرمایید.

اقلام موجود به همراه محصول عبارت است از:

۱- روشنایی اضطراری، ۲- آداپتور ۵ ولت ۱ آمپر، ۳- نگهدارنده روشنایی اضطراری، ۴- دو عدد پیچ و رولپلاک برای اتصال به دیوار، ۵- برگه راهنما و ۶- کارت گارانتی.

ویژگی‌های روشنایی اضطراری رداکس مدل فوتوسارینا، عبارتند از:

- ۱- فعال شدن خودکار در زمان قطع برق
- ۲- مجهز به باتری «لیتیم یون» با کارایی و طول عمر بالا
- ۳- کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود.
- ۴- LED با نور سفید (مهتابی) با توان ۵ وات و عمر طولانی
- ۵- پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم
- ۶- شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز
- ۷- زمان تقریبی نوردهی به مدت دست کم ۲ ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)
- ۸- دارای نشانگرهای وضعیت: دشارژ (قرمز) و شارژ (سبز)
- ۹- مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)
- ۱۰- ظاهر منحصر به فرد و طراحی مبتنی بر چراغ‌های نورخطی
- ۱۱- بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی
- ۱۲- نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی
- ۱۳- باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت زمان طولانی‌تر
- ۱۴- ۱ سال گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش.

مشخصات فنی:

منبع تغذیه: 5V-1A switching power supply


ویژگی‌های باتری: Li ion: 3.7 V – 8.1 wh

توان LED: 3 W – 50.000 h lifetime

زمان نوردهی: ۴ ساعت

زمان شارژ مجدد: ۵ ساعت

نحوه نصب و راه اندازی:



- ۱- ابتدا پایه نگهدارنده را در محل مورد نظر با استفاده از پیچ و رولپلاک نصب نمایید. (محل نصب باید نزدیک پریز برق و دور از منابع تولید گرما باشد).
- ۲- سپس روشنایی اضطراری را در میان نگهدارنده قرار داده و پیچ‌های نگهدارنده را ببندید.
- ۳- آداپتور را به پریز برق و انتهای آن را به روشنایی متصل کنید (در این حالت نشانگر سبز باید روشن شود).
- ۴- کلید روشنایی را از حالت ۰ به حالت ۱ قرار دهید.
- ۵- برای اطمینان از عمل کرد روشنایی، آداپتور را به مدت چند ثانیه از برق جدا نمایید. در این حالت باید روشنایی و نشانگر قرمز روشن شود.

موارد ایمنی:

- ۱- روشنایی اضطراری را دور از منابع تولید گرما (نزدیک لوله بخاری، اجاق گاز، آبگرمکن و یا بالای شومیز) و مکان‌های با رطوبت زیاد (مانند حمام) نصب نمایید.
- ۲- روشنایی اضطراری تنها برای استفاده در داخل ساختمان طراحی شده است. لذا، از نصب آن در محل بدون سقف خودداری نمایید.
- ۳- تنها از آداپتور خود روشنایی استفاده کنید. استفاده از آداپتورهای متفرقه موجب آسیب به مدارات اضطراری و باتری آن خواهد شد.
- ۴- در صورت نیاز به تعویض باتری با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.