

مصرف انرژی: 0.3 W in standby – 3 W in charging

مشخصات باتری: Li ion: 11.1 V – 24 Wh

مشخصات LED: 5 W – 50.000 h lifetime

زمان نوردهی: ۴ ساعت

زمان شارژ مجدد: ۷ تا ۹ ساعت



نحوه نصب و راه اندازی:

- ۱- ابتدا پایه نگهدارنده را در محل مورد نظر با استفاده از پیچ و رولپلاک نصب نمایید. (محل نصب باید نزدیک پریز برق و دور از منابع تولید گرما باشد).
- ۲- سپس روشنایی اضطراری را در میان نگهدارنده قرار داده و پیچ‌های نگهدارنده را ببندید.
- ۳- آداپتور را به پریز برق و انتهای آن را به روشنایی متصل کنید (در این حالت نشانگر نارنجی باید روشن شود).
- ۴- کلید روشنایی را از حالت ۰ به حالت ۱ قرار دهید.
- ۵- برای اطمینان از عمل کرد روشنایی، آداپتور را به مدت چند ثانیه از برق جدا نمایید. در این حالت باید روشنایی و نشانگر قرمز روشن شود. پس از شارژ کامل باتری، نشانگر سبز روشن خواهد ماند. پس از شارژ کامل باتری، نشانگر سبز روشن خواهد ماند که نشانه متوقف شدن شارژ باتری است. بنابراین نیازی به جدا کردن آداپتور از پریز برق نیست.

موارد ایمنی:

- ۱- روشنایی اضطراری را دور از دور از منابع تولید گرما (نزدیک لوله بخاری، اجاق گاز، آبگرمکن و یا بالای شومیز) و مکان‌های با رطوبت زیاد (مانند حمام) نصب نمایید.
- ۲- روشنایی اضطراری تنها برای استفاده در داخل ساختمان طراحی شده است. لذا، از نصب آن در محلی که در معرض نور خورشید و هوای آزاد است، خودداری نمایید.
- ۳- تنها از آداپتور همراه با روشنایی استفاده کنید. استفاده از آداپتورهای متفرقه موجب آسیب به مدارات اضطراری و باتری آن خواهد شد.



ضمن عرض سلام و تشکر از انتخاب شما، خواهشمند است پیش از استفاده، مطالب این برگه را مطالعه بفرمایید.

اقلام موجود در بسته محصول عبارت است از:

- ۱- روشنایی اضطراری، ۲- آداپتور ۱۲ ولت ۱ آمپر، ۳- نگهدارنده روشنایی اضطراری، ۴- دو عدد پیچ و رولپلاک برای اتصال به دیوار، ۵- برگه راهنما و ۶- کارت گارانتی الکترونیکی.

ویژگی‌های روشنایی اضطراری رداکس مدل فوتوکارینا، عبارتند از:

- ۱- فعال شدن خودکار در زمان قطع برق
- ۲- مجهز به باتری «لیتیم یون» با کارایی و طول عمر بالا
- ۳- کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود.
- ۴- LED با نور سفید (مهربانی) با توان ۶ وات و عمر طولانی
- ۵- پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم
- ۶- شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز
- ۷- زمان تقریبی نوردهی به مدت دست کم ۲ ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)
- ۸- دارای نشانگرهای وضعیت: دشارژ (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)
- ۹- مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)
- ۱۰- ظاهر منحصر به فرد و طراحی مبتنی بر چراغ‌های نورخطی
- ۱۱- بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی
- ۱۲- نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی
- ۱۳- باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت زمان طولانی‌تر
- ۱۴- گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش.

مشخصات فنی:

ولتاژ ورودی: 100–240V AC – 50/60Hz

منبع تغذیه: 12 V-1 A switching power supply